

ADAPTATEUR MICRO / CASQUE MULTIMEDIA YAESU FT-817 / FT-857 / FT-897

La réalisation d'un mini cordon RJ45 mâle / Jack stéréo femelle pour raccorder le micro est très simple.

Il est possible d'utiliser un micro-casque de type multimédia pourvu d'un micro électret 4 à 5 V= alimenté par le jack 3.5mm.

En général les deux contacts chauds du jack sont reliés ensemble, il faut cependant vérifier à l'ohmmètre lequel est à relier au +DC au cas où le brochage serait différent.

Le casque est d'impédance 32 ohms.

La fonction VOX des appareils permettra le passage en émission sans avoir besoin de l'interrupteur PTT.

Pour finir, brancher le micro via l'adaptateur, le jack audio sur la sortie casque et réalisez de bons QSO...

